

BLS 301

PRÉFILTRES POUR FILTRES GAZ SÉRIE BLS 200



BLS 301 P2 et BLS 301 P3 sont des préfiltres à particules pour les filtres gaz BLS 200. Grâce à leur forme spéciale, ils se bloquent directement sur le filtre.



MATÉRIAUX

BAGUE DE SUPPORT Polypropylène (PP)
MATÉRIAU FILTRANT Polypropylène (PP)

Les préfiltres BLS 301 sont fabriqués en Europe, comme tous leurs composants.

STOCKAGE

DURÉE DE VIE 5 ans
TEMPERATURE -10 ° / + 50 ° C
UMIDITÉ RELATIVE 70 % maximum

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	PROTECTION	TYPE	FPN
BLS 301 P2	P2	Particules	12*TLV
BLS 301 P3	P3	Particules	48*TLV

(TLV) Valeur limite exposition (FPN) Facteur de Protection Nominale

NOTE : selon la norme EN 143:2021, ces préfiltres doivent être considérés comme réutilisables pendant plus d'une période de travail.

DOMAINES D'UTILISATION

L'utilisation d'un préfiltre P2 en combinaison avec un filtre à gaz est fortement recommandée en cas d'exposition à des poussières, fibres, fumées, aérosols de particules de toxicité moyenne en concentration jusqu'à 12 x TLV ; en remplaçant le préfiltre, la durée de vie du filtre à gaz peut être considérablement prolongée. Le préfiltre P3 convient en présence de poussières, de fibres, de fumées, d'aérosols de particules toxiques, dans des concentrations allant jusqu'à 48*TLV.

CERTIFICATION

Les filtres BLS:

- Répondre aux exigences du règlement européen 425/2016 (Equipements de Protection Individuelle)
- Sont certifiées comme EPI de catégorie III, conformément à la norme technique EN 143:2021
- Ils sont certifiés et contrôlés selon le module D chez Italcert S.r.l. (Organisme notifié n ° 0426)
- Sont marqués CE

BLS a certifié son Système Gestion Qualité selon la normative ISO 9001:2008

BLS 301

PRÉFILTRES POUR FILTRES GAZ SÉRIE BLS 200



DISPOSITIFS COMPATIBLES



Filtres gaz série BLS 200
(Connexion à baïonnette)

TRANSPORT

MODÈLE	CODE	PROTECTION	POIDS (g) ± 3	Q. TÉ/BOÎTE	Q. TÉ/CARTON	POIDS CARTON (Kg) ± 0,1
BLS 301 P2	8117008	P2	5,5	16	128	2,40
BLS 301 P3	8117030	P3	7,0	16	128	2,56

Le poids peut varier de ± 2% par rapport à la valeur déclarée

IMPORTANT

BLS décline toute responsabilité directe ou indirecte résultant d'une utilisation incorrecte ou inappropriée des appareils et des instructions. L'utilisateur est responsable de déterminer la compatibilité des produits à l'usage auquel ils sont destinés.