



Reloop RMX DJミキサーシリーズ 比較表



モデル名	RMX-22i	RMX-33i	RMX-60 DIGITAL	RMX-80 DIGITAL	RMX-90 DVS
タイプ	デジタルDJミキサー	デジタルDJミキサー	デジタルDJミキサー	デジタルDJミキサー	SeratoDJ対応DJミキサー
販売価格	30,000円前後	35,000円前後	65,000円前後	110,000円前後	125,000円前後
					

DVS対応					
Serato DJ	×	×	×	×	○(インターフェイス内蔵)

出力部					
バランス出力	○	○	○	○	○
アンバランス出力	○	○	○	○	○
ブース出力	○	○	○	○	○
REC出力	×	×	○	○	○
Send & Return	×	×	×	○	○
ヘッドフォン出力	6.3mm / 3.5mm	6.3mm / 3.5mm	6.3mm / 3.5mm	6.3mm / 3.5mm	6.3mm / 3.5mm

入力部	※iOS / Android機器を接続するための、スプリットケーブル専用入力				
スプリットケーブル入力*	2	2	×	×	×
PHONO 入力	2	2	2	2	2
LINE/CD 入力	2	3	6	6	6
AUX 入力	1 (ステレオミニ)	1 (ステレオミニ)	1 (RCAピン)	1 (RCAピン)	1 (RCAピン)
MIC 入力	1 (XLR/フォン コンボジャック)	1 (XLR/フォン コンボジャック)	1 (XLR/フォン コンボ) 1 (フォン)	1 (XLR/フォン コンボ) 1 (フォン)	1 (XLR/フォン コンボ) 1 (フォン)
ヘッドフォン出力	6.3mm / 3.5mm	6.3mm / 3.5mm	6.3mm / 3.5mm	6.3mm / 3.5mm	6.3mm / 3.5mm

チャンネル・ストリップ					
チャンネル・フィルター	×	×	○	○	○
アイソレーター EQ	○	○	○	○	○
フェーダー・スタート	○	○	○	○	○
フェーダー・カーブ調整	○	○	○	○	○
クロスフェーダー・アサイン	×	×	○	○	○
クロスフェーダー・リバース	○	○	×	×	×
クロスフェーダー・カーブ調整	○	○	○	○	○
クロスフェーダー・スタート	○	○	○	○	○
Cue ボタン (モニタリング)	○	○	○	○	○
Cue Mix	○	○	○	○	○
Cue EQ	×	×	○	○	○
スプリットCUE	×	×	○	○	○

エフェクト機能					
FXディスプレイ	×	×	×	○	○
パラメーター・ディスプレイ	×	×	○	○	○
搭載エフェクト数	4	4	9	12	12
インスタント・カラー・FX	○	○	×	×	×
ビート・エフェクト	×	×	○	○	○
タイム・ビート・ボタン	×	×	2	6	6
ループ・サンプラー	×	×	×	○	○
ビート・カウンター	×	×	○	○	○
タップ・ボタン	×	×	○	○	○

その他					
Innofader 対応	○	○	○	○	○
ファームウェア・ユーティリティ	×	×	○	○	○
USBハブ	×	×	×	○	○

製品仕様					
重量	3.7kg	3.8kg	6.8kg	6.9kg	7.0kg
寸法(W x H x D mm)	254 x 104 x 355	254 x 104 x 355	320 x 107.5 x 386.7	320 x 107.5 x 382.4	322 x 107.5 x 387
電源供給	DC5V, 3A (専用ACアダプタ)	DC5V, 3A (専用ACアダプタ)	AC 100 -240V, 50/60Hz	AC 100 -240V, 50/60Hz	AC 100 -240V, 50/60Hz