FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

DTWH2501

Caretas para soldar

90 x 35 mm
Visor

2
Sensores

Fijo 11
Tono oscuro

0,84 kg
Peso neto

Careta de soldar con oscurecimiento automático

Se oscurece sola al hacer el arco, con 2 sensores y función de esmerilado



Careta de soldar con filtro de oscurecimiento automático: pasa de claro (DIN 3) a oscuro fijo (tono 11) al encender el arco, gracias a sus 2 sensores. El área de visión es de 90 x 35 mm.

Se alimenta con celdas solares y una batería de litio sellada (1 x CR2032), se enciende y apaga sola, y tiene función de esmerilado. Protección UV/IR permanente DIN 16.

ESPECIFICACIONES

ÁREA DE VISIÓN **90 x 35 mm**	TAMAÑO DEL CARTUCHO **110 x 90 x 9 mm**
SENSORES DE ARCO **2**	ESTADO CLARO **DIN 3**
ESTADO OSCURO **Tono fijo 11**	ENCENDIDO Y APAGADO **Totalmente automático**
SENSIBILIDAD **Automática, no ajustable**	PROTECCIÓN UV/IR **DIN 16**
ALIMENTACIÓN **Celdas solares y batería de litio sellada (1 x CR2032)**	TIEMPO DE RETORNO DE OSCURO A CLARO **0,2 a 0,5 s, automático**
FUNCIÓN DE ESMERILADO **Sí**	TEMPERATURA DE OPERACIÓN **-5 °C a +55 °C**

FICHA TÉCNICA

DTWH2501

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	PESO NETO
-20 °C a +70 °C	0,84 kg

EMPAQUE

Caja de color

USOS

- Soldadura por arco con las dos manos libres, sin subir y bajar la careta
- Trabajos de soldadura y esmerilado alternados en taller u obra

RECOMENDACIONES

- Antes de soldar quita las películas protectoras de los lentes, interno y externo.
- Revisa que los sensores estén limpios y sin polvo, y que la batería tenga carga.
- Ajusta la banda de cabeza y la distancia entre la cara y el lente antes de cada uso.
- Si la careta no oscurece al hacer el arco, deja de soldar de inmediato y deja de usarla.
- Limpia el filtro con un paño sin pelusa y alcohol; no uses solventes ni lo sumerjas en agua.
- No sirve para soldadura láser ni oxiacetilénica. No la dejes sobre superficies calientes ni abras el filtro.
- Cambia el lente protector cuando esté rayado, agrietado o picado.