FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TACSH0092

Sierras copa bimetálicas

9
Piezas

HSS M3 bimetal
Material

22 a 64 mm
Sierras

Juego de 9 sierras copa bimetal para electricista, 22-64 mm

Seis sierras HSS M3 de 22 a 64 mm con 2 mandriles y adaptador



Juego de 9 piezas para electricistas, en bimetal HSS M3: seis sierras copa de 22 mm (7/8"), 29 mm (1-1/8"), 35 mm (1-3/8"), 44 mm (1-3/4"), 51 mm (2") y 64 mm (2-1/2"), más dos mandriles y un adaptador de rosca.

Un mandril es de vástago hexagonal de 3/8" (sierras de 9/16" a 1-3/16") y el otro de 7/16" (sierras de 1-1/4" a 8-17/64"). El adaptador pasa de rosca 1/2-20 a sierras de rosca 5/8-18. Sirve para cortes precisos en metal y madera. Se entrega en caja de plástico.

ESPECIFICACIONES

CANTIDAD DE PIEZAS **9 (6 sierras, 2 mandriles y 1 adaptador)**	MATERIAL **HSS M3 bimetal**
TAMAÑOS DE SIERRA **22, 29, 35, 44, 51 y 64 mm (7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-3/4", 2", 2-1/2")**	MANDRIL 1 **Vástago hexagonal de 3/8", sierras de 9/16" a 1-3/16"**
MANDRIL 2 **Vástago hexagonal de 7/16", sierras de 1-1/4" a 8-17/64"**	ADAPTADOR **Rosca 1/2-20 para sierras de rosca 5/8-18**
PESO **1,2 kg**	EMPAQUE **Caja de plástico**

6 942210 223302

FICHA TÉCNICA

TACSH0092

INCLUYE

- 6 sierras copa bimetal
- 2 mandriles de vástago hexagonal
- 1 adaptador de rosca

USOS

- Perforaciones para cajas y tubería en instalaciones eléctricas
- Cortes circulares en metal y madera
- Trabajos de instalación

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y guantes, y sujeta bien la pieza antes de perforar.
- Trabaja a baja velocidad y sin forzar la herramienta; deja que la sierra corte.
- Saca la sierra de vez en cuando para despejar la viruta del corte.
- En metal, lubrica el corte para alargar la vida de los dientes.
- Revisa que el mandril quede bien apretado antes de arrancar el taladro.