FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TMT5360011

Multímetro digital

2000 cuentas
Pantalla

hasta 600 V
Voltaje CC/CA

hasta 10 A
Corriente CC

hasta 20 MΩ
Resistencia

6 923736 765897

Multímetro digital True RMS 2000 cuentas, 600 V

Voltaje, corriente hasta 10 A y resistencia, con prueba de diodos



Multímetro digital con pantalla True RMS de 2000 cuentas. Mide voltaje de CC hasta 600 V, voltaje de CA hasta 600 V, corriente de CC hasta 10 A y resistencia hasta 20 MΩ.

Tiene prueba de diodos y retención de datos, y usa 2 pilas AAA. Es un equipo básico para revisiones eléctricas sencillas. Se entrega en blíster doble.

ESPECIFICACIONES

PANTALLA True RMS 2000 cuentas	VOLTAJE CC 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V
VOLTAJE CA 20 V / 200 V / 600 V	CORRIENTE CC 20 mA / 200 mA / 10 A
RESISTENCIA 200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 2 MΩ / 20 MΩ	PRUEBA DE DIODOS Sí
RETENCIÓN DE DATOS Sí	PILAS 2 pilas R03 (AAA)
PESO 0,325 kg	GARANTÍA 1 año
EMPAQUE Blíster doble	

FICHA TÉCNICA

TMT5360011

INCLUYE

- 1 multímetro digital
- 2 pilas AAA

USOS

- Diagnóstico eléctrico y electrónico
- Mediciones en taller, instalaciones y mantenimiento

RECOMENDACIONES

- Antes de medir resistencia, continuidad o capacitancia, desenergiza el circuito y descarga los condensadores.
- No superes el voltaje máximo del equipo ni lo uses en circuitos de una categoría mayor a la indicada.
- Conecta primero el cable negro (común) y después el rojo; al terminar, retira primero el rojo.
- Revisa los cables de prueba antes de usarlos y cámbialos si tienen el aislamiento dañado.
- Si el indicador de batería baja se enciende, cambia las pilas: con poca carga las lecturas pueden ser erróneas.