SCHEDA DATI

55179

GENERATORE ELETTRICO A BENZINA 230V 3,3 KW

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	230V
Potenza massima in uscita	3,3kW
Capacità	5,8L
Autonomia in funzione del potere	5,27h-50%/ 3h-100%
Motore	145cc
Tipo di fluido	SAE 10w30
Livello di rumore	62dB
Peso	25,50Kg
Dimensioni (LxlxH)	570x340x550mm



JBM CAMPLLONG SL
CIM LA SELVA - CTRA. AEROPORT KM. 1.6 NAU 2.2 CP 17185
VILOBÍ D'ONYAR - GIRONA - ESB17419292 - SPAIN

www.jbmcamp.com
Maggiori informazioni
Ref.

SCHEDA DATI

55179

GENERATORE ELETTRICO A BENZINA 230V 3,3 KW

RIEPILOGO

Generatore inverter monofase, 3 kW nominali e 3,3 kW massimi. Dotato di motore a 4 tempi da 145 cc e serbatoio da 5,8 L, predisposto per il collegamento in parallelo.
Caratteristiche principali
Display digitale: indica tensione, frequenza, carico collegato, livello carburante, tempo di funzionamento parziale e ore totali.
Tre modalità di avviamento: avviamento a strappo, avviamento elettrico a batteria e telecomando (abbinato in fabbrica).
Modalità risparmio (Low Idle): riduce i giri del motore con carichi leggeri per risparmiare carburante e ridurre la rumorosità.
Collegamento in parallelo: consente di collegare due generatori identici per aumentare la potenza (cavi appositi venduti separatamente).
Protezioni: arresto automatico per basso livello dell'olio, protezione da sovraccarico con pulsante di ripristino (RESET) e interruttore di protezione AC.
Uscite AC e DC: utilizzabili contemporaneamente senza superare la potenza nominale.
Trasporto: maniglia di sollevamento, maniglia telescopica e ruote.
Morsetto di terra per collegamento a terra esterno.
Importante: fornito senza olio motore. Rabboccare l'olio prima del primo avviamento.