SCHEDA DATI

55181

GENERATORE ELETTRICO A BENZINA 230/400V 8,5KW

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	230/400V
Potenza massima in uscita	8,5kW
Capacità	26L
Autonomia in funzione del potere	7,7h-50%/ 4,1h-100%
Motore	458cc
Tipo di fluido	SAE 10w30
Livello di rumore	63dB (25% carga/power)
Peso	105,00Kg
Dimensioni (LxlxH)	835x625x810mm



JBM CAMPLLONG SL
CIM LA SELVA - CTRA. AEROPORT KM. 1.6 NAU 2.2 CP 17185
VILOBÍ D'ONYAR - GIRONA - ESB17419292 - SPAIN

www.jbmcamp.com
Maggiori informazioni
Ref.

55181

GENERATORE ELETTRICO A BENZINA 230/400V 8,5KW

RIEPILOGO

Generatore inverter a benzina 230/400 V ·8,5 kW
Generatore inverter monofase e trifase (230/400 V), 8 kW nominali e 8,5 kW massimi. Dotato di motore a 4 tempi da 458 cc e serbatoio da 26 L. Fornito senza liquidi: privo di olio motore e carburante.
Caratteristiche principali
·Uscita monofase e trifase: 230 V e 400 V nello stesso apparecchio.
·Tre modalità di avviamento: avviamento a strappo, avviamento elettrico a batteria e telecomando (abbinato in fabbrica).
·Modalità risparmio (Low Idle): riduce i giri del motore con carichi leggeri per risparmiare carburante e ridurre la rumorosità.
·Protezioni: arresto automatico per basso livello dell'olio e protezione da sovraccarico.
·Indicatore livello carburante e silenziatore con parascintille.
·Trasporto: maniglia di trasporto e ruote.
·Morsetto di terra per collegamento a terra esterno.
·Distorsione armonica totale (THD) < 3%.
·Onda sinusoidale pura.