

Art. Nr.: **ZB.IQL1000**



Technische Daten:

Netzspannung (Eurostecker)	220-240VAC/50-60Hz
Netzstrom	0.5 A - 1.0 A
Arbeitstemperatur	-20°C bis +40°C
Für Batterietechnologie	CA/CA, AGM, VRLA, SLA, GEL, MF
Empfohlene Batteriekapazitäten	2 Ah - 110 Ah
Anzeige am Gerät	LED Display

- 7 wählbare Ladeprogramme
- Schutz gegen Funkenbildung
- Schutz gegen Verpolung
- Schutz gegen Fehlanschluss
- Schutz gegen Kurzschluss
- Schutz gegen Überspannungsschutz
- Komfort Steckerverbindung
- Universal Anschlusset

Max. Ladestrom

6V Modus	1 A
12V Modus	1 A

Max. Ladespannung

6V Modus	7.2 V
12V Winter-Modus	14.4 V
Rückentladestrom	< 0.72 Ah / Monat
Welligkeit	0.2 V / 0.2 A

Lieferumfang:

- 1 x iQLoad 1000 Plus
- 1 x Profi-Set
- 1 x Gebrauchsanleitung (Deutsch)

Ladeprogramme

	7
--	---



Gehäuse Abmessungen	153 x 82 x 48 mm
Gewicht ohne Verpackung	0.9 kg
Prüfzeichen	TÜV / GS

Profi-Set-Zubehör:

Polklemmenadapter 0.6 m	Ringösenadapter 0.6 m	Zigarettenanzünder Adapter / 0.6 m	Verlängerung 5.0 m	Aufbewahrungsbeutel Textil / Schwarz	Bedienungsanleitung Deutsch

