# Icon Par Smart





| Especificaciones (Luminarias de Serie) |                               |                      |  |  |  |
|--|-------------------------------|----------------------|--|--|--|
|  |                               |                      |  |  |  |
|  | Aislamiento eléctrico         | CIII                 |  |  |  |
| \$                                     | Tensión (V)                   | 12V acV              |  |  |  |
| Hz                                     | Frecuencia (Hz)               | 50/60Hz              |  |  |  |
| φ                                      | Factor de potencia (Cos fi)   | >0,9                 |  |  |  |
| $\bigcirc$                             | Regulación                    | No                   |  |  |  |
|  |                               |                      |  |  |  |
| 14                                     | Difusor                       | PC                   |  |  |  |
|  | Cuerpo                        | ACERO INOXIDABLE 316 |  |  |  |
|  |                               |                      |  |  |  |
| K                                      | Temperatura de color          | 5000K                |  |  |  |
| Ø                                      | CRI Índice de repr. cromática | >70                  |  |  |  |
| A                                      | Ángulo de apertura            | 120°                 |  |  |  |
|  |                               |                      |  |  |  |
| ${\longleftrightarrow}$                | Dimensiones                   | 177x177x177mm        |  |  |  |
|  |                               |                      |  |  |  |
| Atc                                    | Temp. de funcionamiento       | -                    |  |  |  |
|  |                               |                      |  |  |  |
| ф                                      | Flujo luminoso (lm)           | 1.793lm              |  |  |  |
|  |                               |                      |  |  |  |
| 0                                      | N° de Encendidos              | 10.000               |  |  |  |
|  |                               | l                    |  |  |  |


## Icon Par Smart 669979



| Referencias |     |      |        |        |       |               |
|-------------|-----|------|--------|--------|-------|---------------|
|             | W   | φ    |        | Ф      | K     | <b>←</b>      |
| 669979      | 18W | >0,9 | 1500mA | 1793lm | 5000K | 177x177x177mm |

| Dimensiones | <b>←</b> |
|-------------|----------|
|             |          |





### Icon Par Smart 669979



Accesorios





### 672887

TRANSFORMADOR HT PAR56 150W 12V IP67 AC

### 672894

TRANSFORMADOR HT PAR56 300W 12V IP67 AC