



SWP916TS

Multiswitch compatti a 9 ingressi con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.

CODICE	287352
Ingressi	8 SAT, 1 TV
Derivate	16
SAT	
Banda passante	MHz 950-2300
Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni) dBμV	100
TV	
Banda passante	MHz Passivo: 5-862 Attivo: 47-862
Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni) dBμV	Guadagno TV attivo: 95
Canale di ritorno	
Banda passante	MHz TV passivo: 5-65
Consumo	
Consumo Derivata	mA 50
Assorbimento	mA, V TV attivo: 160, 13 TV passivo interamente alimentato dal ricevitore
Massimo assorbimento LNB	mA TV passivo: 1500 TV attivo: 1340
Caratteristiche generali	
Dimensioni	mm 170x190x40
Dimensioni alimentatore	mm 90x70x45

