



DIGITRADIO 51

DAB+/UKW-Uhrenradio mit großem LC-Display

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588100084	0000/4981	anthrazit	650 g	436 g	14.90 x 4.90 x 12.60 cm	24.50 x 6.80 x 13.70 cm
4019588800014	0001/4981	weiß	648 g	436 g	14.90 x 4.90 x 12.60 cm	24.50 x 6.80 x 13.70 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer: Ja

Sleptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten UKW: 2

Programmspeicher Favoriten DAB+: 2

DISPLAY

Größe: 4.5 Zoll

Dimmbar: Ja

Typ: LCD

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher: Ja

Systemleistung: 1.5 W (RMS)

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 3 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,44 W

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87.5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne

RADIOTYP

Stationäres Radio: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Dänisch, Spanisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 6 V / 500 mA

Netzteilart: Extern

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 51, Netzteil, Bedienungsanleitung

KEYFEATURES

DAB+

UKW / RDS

Uhr

Wecker / Sleptimer