

i-tec Thunderbolt 4 Dual Display Docking Station + Power Delivery 96W

i-tec Thunderbolt 4 Dual Display Docking Station + Power Delivery 96W



PRODUKTBESCHREIBUNG

Die neueste Technologie aus der Thunderbolt-Familie (Thunderbolt™ 4) 3 ist endlich da. Außergewöhnliche Leistung, ultraschnelle Datenübertragung und Unterstützung für eine Auflösung von bis zu 8K*. Eine der leistungsstärksten Dockingstationen auf dem Markt!

Kristallklare Bildqualität, superschnelles Internet und die Möglichkeit, Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 4 GB pro Sekunde zu übertragen, dank der integrierten Thunderbolt™ 4-Ausgangsports. Sie können natürlich auch Ihre Kopfhörer oder Ihr Audiogerät anschließen und Ihren Laptop aufladen (96 W), alles mit einem einzigen Kabel.

Dank des integrierten DP 1.4-Protokolls können Sie diese Dockingstation an einen Monitor mit einer Auflösung von bis zu 8K (7680 x 4320)* mit einer Bildwiederholfrequenz von 30 Hz anschließen, was der Auflösung von vier Monitoren mit jeweils 4K-Auflösung entspricht. Das macht es zur idealen Lösung für Grafikdesigner, Analysten, Entwickler, Filmeditoren oder Liebhaber von hochauflösenden Videos.

Das Dock ist jetzt nicht nur mit Thunderbolt™ 4-Anschlüssen, sondern auch mit USB-C kompatibel und damit eine flexible Lösung für Unternehmen und Nutzer, die Laptops und Tablets mit unterschiedlichen Anschlüssen betreiben.

* Die 8K-Auflösung muss von dem angeschlossenen Laptop oder Tablet unterstützt werden.

PRODUKTMERKMALE

- 1x Thunderbolt™ 4-Anschluss für die Verbindung mit kompatiblen Geräten
- Technologie der Dockingstation: Thunderbolt 4
- Power Delivery: 96 W
- 2x Thunderbolt™ 4-Anschluss
 - Daten
 - Video-Anschluss
- Video-Anschlüsse: 1x HDMI
- Auflösung:
 - Thunderbolt™ 4 mit DisplayPort 1.4-Unterstützung
 - 1 Monitor - 1x HDMI/TB4 bis zu 8K/30Hz
 - 2 Monitore - HDMI+TB4 oder 2x TB4 bis zu 2x4K/60Hz
 - Thunderbolt™ 3 mit DisplayPort 1.4-Unterstützung
 - 1 Monitor - 1x HDMI/TB4 bis zu 8K/30Hz
 - 2 Monitore - HDMI+TB4 oder 2x TB4 bis zu 2x4K/60Hz

- Thunderbolt™ 3 mit DisplayPort 1.2-Unterstützung
 - 1 Monitor - 1x HDMI/TB4 bis zu 5K/60Hz
 - 2 Monitore - HDMI+TB4 oder 2x TB4 bis zu 2x4K/60Hz
- USB-C mit DisplayPort 1.4-Unterstützung
 - 1 Monitor - 1x HDMI/TB4 bis zu 4K/60Hz
- USB-C mit DisplayPort 1.2-Unterstützung
 - 1 Monitor - 1x HDMI/TB4 bis zu 4K/30Hz
- 1x USB-A 3.1 Gen. 2 Anschluss mit Schnellladeunterstützung (BC 1.2)
- 3x USB-A 3.1 Anschluss Gen. 2
- 1x Ethernet 2.5GLAN RJ-45 Anschluss (Realtek RTL8156)
- 1x SD-Steckplatz
- 1x 3,5-mm-Kombo-Audioanschluss
- 1x Stromeingang (20V/6.75A)
- LED-Anzeige
- Unterstützung für das Kensington-Schloss
- Thunderbolt™ 4-Kabel (70 cm)
- OS: Windows 10/11, macOS und Linux mit den neuesten Updates
- Abmessungen des Produkts: 200 x 75 x 30 mm
- Produktgewicht: 446 g

Hardware-Anforderungen:

- Gerät mit einem freien Thunderbolt- oder USB-C-Anschluss

Anforderungen an die Stromversorgung:

- Geräte mit einem freien USB-C- oder Thunderbolt 3/4-Anschluss mit "Power Delivery"-Unterstützung

Anforderungen an den Videoausgang:

- Geräte mit einem freien Thunderbolt- oder USB-C-Anschluss mit "DisplayPort Alternate Mode"-Unterstützung

SPEZIFIKATION

Produkt Nummer i-tec	Produktbeschreibung & EAN
TB4DUALDOCKPD	i-tec Thunderbolt 4 Dual Display Docking Station + Power Delivery 96W EAN: 8595611704857
TB4DUALDOCKPDUK	i-tec Thunderbolt 4 Dual Display Docking Station + Power Delivery 96W EAN: 8595611705564
Hardware	
Anschlussart	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C
Ports	
Systemanforderungen	
Betriebssystem	Windows 10 macOS X Linux Windows 10 - automatische Treiberinstallation. Andere Betriebssysteme - manuelle Treiberinstallation. Firmware wird automatisch aktualisiert.
Anderes	
Farbe	gray

Material	ABS
Produktabmessungen (LxBxH)	200 x 75 x 30 mm
Produktgewicht (exkl. Verpackung)	446 g
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	
Verpackungsabmessungen (LxBxH)	
Service	
Garantiezeit	2 jahre
Technische Unterstützung	lebenslange
Lieferumfang	
Produkt	
Netzadapter (Gleichstromkabel 160 cm, Netzkabel 170 cm)	
Thunderbolt™ 4-Anschlusskabel (70 cm)	
Handbuch	

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 9.5.2022