

i-tec Universal USB 3.0/USB-C/Thunderbolt, Quattro 4K Display Docking Station with Power Delivery 100 W

i-tec Universal USB 3.0/USB-C/Thunderbolt, Quattro 4K Display Docking Station with Power Delivery 100 W



PRODUKTBESCHREIBUNG

Dockingstation für maximale Leistung. Unterstützt bis zu vier externe Monitore mit 4K/60Hz oder 2x 5K/60Hz. Das perfekte Produkt für Benutzer, die mehrere Monitore benötigen, ohne Kompromisse bei Bildstabilität, Auflösung und Bildwiederholfrequenz eingehen zu müssen. Das Dock verfügt außerdem über einen USB-C-Schnellladeanschluss (mit bis zu 30 W Ladeleistung), insbesondere zum Aufladen von Smartphones und Tablets, schnelle USB-Anschlüsse, einen 2,5-Gbit/s-LAN-Anschluss sowie weitere Peripheriegeräte. Die Dockingstation kann an praktisch jeden Laptop angeschlossen werden, unabhängig von Marke, Modell oder Betriebssystemtyp. Jeder USB-Anschluss (3.0, USB-C oder Thunderbolt™ 3 oder 4) ist ausreichend. Die Dockingstation kann mit der i-tec VESA-Halterung hinter dem Monitor installiert werden (wenn dieser [eine Standard-VESA-Halterung unterstützt](#)).

- Unterstützung für bis zu 4 externe Monitore mit Auflösungen bis zu 4k/60 Hz (oder 2 x 5k/60 Hz)
- 4x HDMI- und 4x DP-Anschlüsse
- USB-C-Ladeanschluss für Smartphones und Tablets (30 W)
- Ultraschneller Gen2 USB-C-Anschluss mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s
- 3x USB 3.0
- LAN-Anschluss mit bis zu 2,5 Gbit/s (10/100/1000/2500 Mbit)
- 5mm Audio/Mikrofon-Anschluss
- 1x SD/microSD-Steckplatz
- Laptop-Netzteil bis zu 100 W
- Ein/Aus-Taste der Dockingstation
- Unterstützung für [die Installation hinter einem Monitor](#)

PRODUKTMERKMALE

- 1x USB-C-Anschluss für den Anschluss an USB-C- oder USB-3.0-Geräte (USB-C-Anschlusskabel und USB-C-auf-USB-3.0-Adapter im Lieferumfang enthalten)
- Dockingstation-Technologie: DisplayLink (DL-6910)
- Power Delivery: 100 W
- Videoanschlüsse: Bis zu 4 aktive Bildschirme zur gleichen Zeit.
 - 4x HDMI
 - 4x Display Port (DP++ unterstützt)
- Auflösung:
 - 2 Monitore - 4x DisplayPort bis zu 2x 5K/60Hz
 - 4 Monitore - 4x HDMI oder 4x DisplayPort bis zu 4x 4K/60Hz
- 1x USB-C-Anschluss (nur für Strom) mit Unterstützung für Power Delivery bis zu 30 W
- 1x USB 3.1-Anschluss (10Gbps) mit Unterstützung für Schnellladung (BC 1.2)

- 3x USB 3.0-Anschluss (5Gbps)
- 1x Ethernet RJ-45 2.5Gbps Anschluss (RTL8156)
- 1x 3,5 mm kombinierter Audio- und Mikrofoneingang
- 1x SD/microSD-Steckplatz
- 1x Stromeingang (DC 20V/9A)
- ON/OFF-Taste zum Ein- und Ausschalten der Dockingstation
- LED-Anzeige
- Unterstützung für das Kensington-Schloss
- Unterstützung für VESA-Montage
- OS: Windows 7/8/8.1/10, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 und höher, Chrome OS R51 und höher
- Abmessungen des Produkts: 245 x 98 x 37 mm
- Produktgewicht: 592 g
- Abmessungen der Verpackung: 280 x 130 x 111 mm

Hardware-Anforderungen:

- Gerät mit einem freien USB-A-, USB-C- oder Thunderbolt™ 3/4-Anschluss

Anforderungen an die Stromversorgung:

- Geräte mit einem freien USB-C- oder Thunderbolt™ 3/4-Anschluss mit "Power Delivery"-Unterstützung

SPEZIFIKATION

Produkt Nummer i-tec	Produktbeschreibung & EAN
CAQUATTRODOCKPDPRO	i-tec Universal USB 3.0/USB-C/Thunderbolt, Quattro 4K Display Docking Station with Power Delivery 100 W EAN: 8595611704161
CAQUATTRODOCKPDPROUK	i-tec Universal USB 3.0/USB-C/Thunderbolt, Quattro 4K Display Docking Station with Power Delivery 100 W EAN: 8595611704826
Hardware	
Anschlussart	Thunderbolt-3, USB-C, USB-3.0
Ports	
Systemanforderungen	
Betriebssystem	Windows 7 / 8 / 8.1 /10 macOS X Android 5 or later Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04 Chrome OS R51 or later Windows 10 - automatische Treiberinstallation. Andere Betriebssysteme - manuelle Treiberinstallation. Firmware wird automatisch aktualisiert.
Anderes	
Farbe	black
Material	ABS
Produktabmessungen (LxBxH)	245 x 98 x 37 mm
Produktgewicht (exkl. Verpackung)	592 g

Produktgewicht (inkl. Verpackung)	
Verpackungsabmessungen (LxBxH)	280 x 130 x 111 mm
Service	
Garanzzeit	2 jahre
Technische Unterstützung	lebenslange
Lieferumfang	
Produkt	
USB-C Kabel mit USB-C auf USB-A Adapter (100 cm)	
Netzadapter	
Quick Start	

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 10.1.2022