

# DEUTSCH



## BEYON

### BEYON Funktaster 1Y.13.Bxx

#### VERSIONEN

1Y.13.B10: 2-Kanal, Weiß

1Y.13.B12: 2-Kanal, Schwarz

1Y.13.B20: 4-Kanal, Weiß

1Y.13.B22: 4-Kanal, Schwarz

#### ÜBERTRAGUNGSREICHWEITE

- Übertragungsbereich: ca. 10 m im freien Raum (ohne Hindernisse)

- Die Übertragungsbereich kann, abhängig von der Gebäudestruktur, variieren

#### Beispiel:

- Stahlbetonwände und / oder Metallwände

- Taster auf einer Metalloberfläche oder in Metallrahmen montiert

- Trennwände, gefüllt mit Dämmwolle auf einem metallischen Träger

- Decken mit Metall- oder Kohlefaserplatten

- Bleiglas oder Glas mit Metallverkleidung, Stahlmöbel

#### TECHNISCHE DATEN

Energiequelle	Integrierter Eigenstromgenerator
Betriebsfrequenz	2.4 GHz Bluetooth BLE
Zulassungen	2.4 GHz: CE, FCC, IC (Europe, US, Canada)
Schaltspiele	min. 50.000
Betriebstemperatur	-25°C ... +65°C

#### Information

- Der BEYON Taster ist nur für den Innenbereich bestimmt

- Die Taster sind nicht geeignet für den Einsatz bei starken Vibrationen oder mechanischen Schock, bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit, sehr staubiger Umgebung oder in einer explosiven Atmosphäre

#### Sicherheitshinweise

- Erstickungsgefahr! Lassen Sie kein Verpackungsmaterial herumliegen.

- Kinder könnten die kleineren Teile schlucken und ersticken

- Installieren und verwenden Sie das Produkt gemäß der mitgelieferten Anleitung und verändern Sie es nicht

- Unsachgemäße Reinigung kann das Produkt beschädigen.

Wir empfehlen die Reinigung mit einem weichen und feuchten Tuch



Utility Model - IB1Y13VXX - 07/19  
Finder S.p.A. con unico socio  
10040 ALMESE (TO) - ITALY

