

BUSINESS SMART SERIE

A3 all-in-one business inkjetprinter
De ideale printer voor uw bedrijf



Specificaties:

Printen tot A3-formaat
Kopiëren, scannen en faxen tot A4-formaat

Automatisch dubbelzijdig printen tot A4-formaat

Printsnelheid tot 22 images per minuut in
zwart-wit en 20 images per minuut in kleur¹

Gebruiksvriendelijk 6,8 cm LCD touchscreen

250 vel papierlade
50 vel automatische documentinvoer (ADF)
Handmatige invoer voor 1 vel

Bekabelde netwerkaansluiting
Draadloze netwerkaansluiting

Printen | kopiëren | scannen | faxen

Zeer gebruiksvriendelijk, productief en robuust. De MFC-J5330DW is ontworpen voor het leveren van kwaliteit en betrouwbare prestaties, die voldoen aan de behoeften van een veeleisende kantooromgeving.

- Het vernieuwde ontwerp is robuuster en eenvoudig te bedienen. Zeer geschikt voor een drukke werkomgeving
- De nieuwe en verbeterde printerkop verhoogt de levensduur van de printer en zorgt voor een uitzonderlijke duurzaamheid

Met geavanceerde papierverwerkingsopties kan de MFC-J5330DW overweg met verschillende papiersoorten. Tevens bent u productiever vanwege de hoge printsnelheden en de eerste pagina wordt al in slechts 6 seconden afgedrukt.

- Met een papierlade van 250 vel en een handinvoer aan de achterkant, bent u voorbereid voor printen op een breed scala van papiersoorten
- Probleemloos en snel documenten scannen met de automatische documentinvoer van 50 vel
- Verlaag de printkosten en papierverbruik dankzij automatisch dubbelzijdig printen op A4-formaat

Maak indruk met professionele marketing materialen en mooie hand-outs in kleur. Verminder daarnaast uw printkosten met de optionele hoge capaciteit inktcartridges, die u minder frequent hoeft te vervangen.

- Print scherpe zwarte tekst en levendig kleuren, dankzij de nieuwe pigment inkt
- Bespaar kosten met de optionele hoge capaciteit inktcartridge voor 3.000 pagina's in zwart-wit en 1.500 pagina's in kleur²

De diverse geavanceerde verbindingsopties stellen gebruikers in staat om naadloos contact te maken met de printer op kantoor via Wi-Fi Direct™. Hiermee kunt u altijd printen vanaf uw smartphone, tablet, laptop of desktop, zonder contact te maken met een router.

- Verbinding maken via smartphone, tablet, laptop en desktop
- Met Wi-Fi Direct™ heeft u geen router nodig om verbinding te maken

Taken snel en eenvoudig uitvoeren via het overzichtelijke en zeer gebruiksvriendelijke 6,8 cm LCD touchscreen.

- Scannen naar populaire web- en clouddiensten direct via het grote 6,8 cm touchscreen
- Scannen en converteren van documenten via diverse en exclusieve Brother Cloud Apps

¹ in overeenkomst met ISO/IEC 24734 (vergelijkbaar met laser)
² in overeenkomst met ISO/IEC 24711
³ Vereist extra aankoop

Algemeen

| | |
|--|--|
| Technologie | Inkjet |
| Bedieningspaneel | 6,8 cm LCD kleuren touchscreen |
| Geheugen | 128 MB |
| Lokale interface | Hi-Speed USB 2.0 |
| Bekabelde netwerkaansluiting (LAN) | 10Base-T/100Base-TX |
| Draadloze netwerkaansluiting (WLAN) | 802.11b/g/n |
| Inktniveau indicatie | Inktniveaus kunnen eenvoudig worden weergegeven op het LCD scherm in het menu onder inktbeheer |

Printen

| | |
|--|---|
| Printsnelheid | 22 images per minuut zwart-wit en 20 images per minuut in kleur ¹⁰ |
| Maximale printsnelheid | Tot 35 pagina 's per minuut zwart-wit en tot 27 pagina's in kleur |
| Resolutie | Tot 1200 x 4800 dpi |
| Automatisch dubbelzijdig printen (duplex) | Ja |
| Druppelgrootte | Minimale druppelgrootte van 1.5 picoliter |
| Kleurverbetering | Brother beeldverbetering geeft de gebruiker de mogelijkheid om kleuruitvoer aan te passen |
| Eerste afdruk | Eerste afdruk wordt gemaakt in minder dan 6 seconden vanuit de stand-by stand ¹¹ |

Printer driver functies

| | |
|-------------------------------------|---|
| N-up printen³ | Verklein 2, 4, 9, 16 of 25 pagina tot èen A4 pagina (Mac tot 2, 4, 6, 9, 16 pagina's) |
| Poster printen⁴ | Vergroot èen A4 pagina tot een poster van 4, 9, 16 of 25 vel |
| Boekje printen⁴ | Print documenten in A5 boekvorm mbv de handmatige of automatische duplexfunctie |
| Afdruk profielen³ | Bewaar veelgebruikte driver instellingen als profielen, voor herhaal opdrachten |
| Afdruk archief⁴ | Sla een digitale kopie van alle afgedrukte documenten op als PDF-bestand |
| Alleen in zwart afdrukken | Als er een kleuren inktcartridge leeg is, wordt er afgedrukt in zwart-wit |

Open interface

| | |
|--|---|
| Brother Solutions Interface (BSI) | Maakt gebruik van een derde partij oplossingen en apps, zoals PrintSmart Secure Pro om de veiligheid en de productiviteit te verhogen |
|--|---|

Printer driver

| | |
|------------------------------|--|
| Windows[®] | Windows [®] 10 (32 & 64 bit edities) Windows [®] 8 (32 & 64 bit edities) Windows [®] 7 (32 & 64 bit edities) Windows Vista [®] (32 & 64 bit edities) Windows [®] Server 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows [®] Server 2008 (32 & 64 bit edities) |
| Macintosh⁵ | OS X v10.9.5/10.10.x/10.11.x/10.12.x |
| Linux⁵ | CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit edities) |

Meegeleverde software

| | |
|-------------------------|--|
| Software Windows | PaperPort 14 ControlCenter 4 Brother Utilities |
| Software Mac | ControlCenter 2 (met Nuance OCR module voor scannen naar OCR) |

Printen en scannen via mobiele apparaten en het web

| | |
|--|--|
| Brother iPrint&Scan (Android) | Direct printen van en scannen naar, faxen sturen, opgeslagen faxen bekijken en machine status uitlezen vanaf mobiele Android apparaten. |
| Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod) | Direct printen van en scannen naar, faxen sturen, opgeslagen faxen bekijken en machine status uitlezen vanaf iPad / iPhone / iPod Touch. |
| Brother iPrint&Scan (Windows[®] Phone) | Direct printen van en scannen naar smartphone met Windows [®] Phone besturingssysteem. |
| Brother Print&Scan (Windows[®] 8 & RT) | Direct printen van en scannen naar Windows [®] 8 of naar een Windows RT tablet. |
| Google Cloud Print 2.0⁶ | Print de meest voorkomende bestandstypen via Google Cloud Print. |
| AirPrint | Direct printen en scannen via Apple AirPrint. |
| Mopria | Print de meest voorkomende bestandstypen via Mopria |
| Brother Print Service Plugin | Print direct vanaf mobiele Android apparaten zonder speciale app. |
| Evernote^{™6} | Printen vanuit en scannen naar Evernote [™] zonder PC. |
| Box⁶ | Printen vanuit en scannen naar Box zonder PC. |
| Dropbox⁶ | Printen vanuit en scannen naar Dropbox zonder PC |
| Google Drive^{™6} | Printen vanuit en scannen naar Google Drive [™] zonder PC |
| OneDrive⁶ | Printen vanuit en scannen naar Microsoft [®] OneDrive zonder PC |
| Flickr^{®6} | Printen vanuit en scannen naar Flickr [®] zonder PC |
| Facebook^{®6} | Printen vanuit en scannen naar Facebook [®] zonder PC |
| OneNote⁶ | Scannen naar Microsoft [®] OneNote zonder PC |

1 Opbrengrst wordt berekend in overeenkomst met ISO/IEC19752.

2 Berekend voor 80 g/m² papier.

3 Alleen beschikbaar voor Windows[®] en Mac[®].

4 Alleen beschikbaar voor Windows[®].

5 Optioneel gratis download via <http://support.brother.com>

6 Vereist een internet verbinding.

7 Het maximale aantal afdrukken per maand kan gebruikt worden in vergelijking met andere Brother producten.

Voor een optimale levensduur van de printer, kan het beste een printer gekozen worden met een aanbevolen aantal afdrukken die ruimschoots voldoet aan de printeisen.

8 Het wordt aanbevolen om het rechtdoorvoerpad en de stille modus te gebruiken met papiergewichten zwaarder dan 105 g/m².

9 Vereist Brother software

10 In overeenkomst met ISO/IEC24734

11 In overeenkomst met ISO/IEC17629

USB Host

| | |
|-----------------------|--|
| Direct printen | Rechtstreeks afdrukken vanaf USB Flash-geheugenstick. Ondersteunde bestandsformaten: JPEG, Exif + JPEG, PRN (gemaakt door printerdriver), TIFF (gescand door Brother model), XPS versie 1.0. |
| Direct scannen | Rechtstreeks scannen naar een USB Flash-geheugenstick. Ondersteunde bestandsformaten: PDF, PDF/A, beveiligde PDF, ondertekende PDF, JPEG, XPS, TIFF |

Scannen

| | |
|--|--|
| Scanner type | Single CIS (Contact Image Sensor) |
| Kleur en zwart-wit scannen | Ja |
| Scansnelheid enkelzijdig in zwart-wit | Tot 14 ipm (images per minuut) ¹⁰ |
| Scansnelheid enkelzijdig in kleur | Tot 14 ipm (images per minuut) ¹⁰ |
| Scanresolutie via ADF | Tot 600 x 600 dpi |
| Scanresolutie via glasplaat | Tot 1200 x 2400 dpi (zwart-wit) Tot 1200 x 1200 dpi (kleur) |
| Scanresolutie geïnterpoleerd | Tot 19.200 x 19.200 dpi |
| Kleurdiepte | 24 bit (16,777,216 kleurvarianties) |
| Grijswaarden | 256 grijstinten (8 bit) |
| Scan functies⁹ | Scannen naar USB, e-mail, OCR, afbeelding en bestand, netwerkmap (alleen voor Windows®), FTP, FTP via SSL, e-mail server ⁵ , SharePoint ⁹ |
| Cloud scanfuncties⁶ | Scannen naar Evernote™, Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive, Flickr, Facebook, Evernote™ en OneNote |
| Optimaliseringsfuncties⁹ | Achtergrond verwijderen, blanco pagina verwijderen, ID Scan, 1 naar 2 scan, automatisch rechtzetten (vanuit ADF), PDF bestand van meerdere pagina's of afzonderlijke PDF |
| Scan naar Microsoft Office⁶ | Direct scannen naar Microsoft® Word, Microsoft® Excel & Microsoft® PowerPoint |
| Scan naar doorzoekbare PDF | Scan documenten naar een doorzoekbaar PDF bestand |
| Scan naar SharePoint | Scan documenten direct naar SharePoint vanuit het Brother Control Center 4 |
| Outline en Scan⁶ | In het originele document kunnen omcirkelde items worden gescand of worden weggelaten |
| Eenvoudig scannen naar e-mail⁶ | Direct scannen naar een e-mailadres via de cloud zonder het instellen van een mailserver |
| Scannen naar Windows® Webservices | Scan direct naar Windows® zonder de scannerdriver te installeren (beschikbaar vanaf Windows® 7 en hoger) |

Scanner driver

| | |
|------------------------------|---|
| Windows® | TWAIN & WIA Windows® 10 (32 & 64 bit edities) Windows® 8 (32 & 64 bit edities), Windows® 7 (32 & 64 bit edities), Windows Vista® (32 & 64 bit edities), |
| Macintosh⁵ | TWAIN & ICA v10.9.5/10.10.x/10.11.x/10.12.x |
| Linux⁵ | SANE(32 & 64 bit edities) |

Kopiëren

| | |
|---|--|
| Kopieersnelheid (A4) | Tot 12 ipm (images per minuut) in zwart-wit ¹¹ Tot 9 ipm (images per minuut) in kleur ¹¹ |
| Automatisch dubbelzijdig kopiëren | Nee |
| Eerste kopie | Minder dan 11 seconden (vanuit de stand-by stand) |
| Resolutie | 600 x 600 dpi |
| Meerdere kopieën / stapel en sorteer | Maakt maximal 99 kopieën van elke pagina/ stapel of sorteert meerdere kopieën |
| Vergroot / verklein ratio | Vergroot en verklein van 25% tot 400% in stappen van 1% |
| N in 1 kopieëren | Verklein 2 of 4 pagina's tot één A4 pagina. |
| 2 op 1 ID kopiëren | Stelt gebruikers in staat om beide zijden van een ID kaart te kopiëren op één enkele A4 pagina. |
| Grijstinten | 256 grijstinten (8 bit) |
| Outline en kopiëren⁶ | In het originele document kunnen omcirkelde items worden gekopieerd of worden weggelaten uit de kopie. |
| Vergroot kopiëren⁶ | Maakt het lezen van gekopieerde documenten eenvoudiger, als de grootte van de tekst op het originele document te klein is. |

Adresboek⁵

| | |
|-------------------------|---|
| Snelkiesnummers | 100 x 2 locaties |
| Groepsverzending | Er kunnen tot 6 groepen worden opgeslagen voor verzending |
| LDAP | Biedt de mogelijkheid om verbinding te maken met externe adressenbestanden die LDAP ondersteunen, zoals Microsoft® Exchange |

Adresboeken zijn alleen toegankelijk als onderdeel van het scannen naar e-mail server en beschikbaar als gratis download via het Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

1 In overeenkomst met ISO/IEC19752

2 Berekend voor 80 g/m² papier

3 Alleen beschikbaar voor Windows® en Mac®

4 Alleen beschikbaar voor Windows®

5 Optioneel gratis download via <http://support.brother.com>

6 Vereist een internet verbinding

7 Het maximale aantal afdrukken per maand kan gebruikt worden in vergelijking met andere Brother producten

Voor een optimale levensduur van de printer, kan het beste een printer gekozen worden met een aanbevolen aantal afdrukken die ruimschoots voldoet aan de printeisen

8 Het wordt aanbevolen om het rechtdoorvoerpad en de stille modus te gebruiken met papiergewichten zwaarder dan 105 g/m²

9 Vereist Brother software

10 In overeenkomst met ISO/IEC17991

11 In overeenkomst met ISO/IEC24735

Fax

| | |
|---|---|
| Modem snelheid | 14,400 bps |
| Internet fax (iFax)⁵ | Verzenden en ontvangen van faxen tussen twee compatible apparaten via het internet. |
| PC-fax verzenden^{9&3} | Faxen verzenden direct vanaf een PC. |
| PC-fax ontvangen^{9&4} | Faxen ontvangen vanaf een PC. |
| Automatisch herkiezen | Automatisch herkiezen als de ontvangende fax bezet is. |
| Telefoon index | Een elektronische en alfabetische lijst van opgeslagen sneltoetsen en groepsnummers |
| Luidspreker en belvolume | 3 standen en uitschakelbaar |
| Fax / Tel Switch | Automatische telefoon en fax herkenning bij ontvangst |
| Super fijn | Verbeterde kwaliteit bij het verzenden van tekst en lijntekeningen |
| Contrast | Auto / licht / donker |
| Vertraagde timer | Tot 50 |
| Snel scannen | Bespaar tijd door een fax voor verzending naar het geheugen te scannen (ongeveer 2,5 seconden per A4-pagina in standaard resolutie) |
| Verzend/ontvangst geheugen | Tot 200 pagina's (ITU-T test chart, standaard resolutie, JBIG) |
| Dual Access | Scan een te verzenden fax terwijl u een fax ontvangt |
| Broadcasting | Verzend hetzelfde faxbericht naar maximaal 50 verschillende locaties |
| Batch transmissie | Documenten die bedoeld zijn voor dezelfde ontvanger worden opgeslagen in het geheugen van de machine, en in een keer verstuurd |
| Automatisch verkleinen | Wanneer bij ontvangst een pagina groter is dan A4, zal de faxmachine het bericht automatisch verkleinen tot één vel A4 |
| Foutcorrectiemodus (ECM) | Indien beide machines gebruik maken van ECM, worden fouten tijdens het verzenden opgemerkt waarbij lijnen met fouten opnieuw worden verzonden |
| Fax doorsturen | Een fax die is opgeslagen in het geheugen automatisch laten doorsturen naar een voorgeprogrammeerd faxnummer of e-mail |
| Toegang op afstand ³ | Hiermee kunnen gebruikers op afstand toegang krijgen tot de machine. |
| Fax opvragen | Toegang tot faxen die zijn opgeslagen in het geheugen van de machine. |
| Grijswaarden | 256 grijstinten (8 bit) |
| Fax voorbeeld | Voorvertoning van ontvangen faxen op het scherm |
| Datum en tijd | Voegt datum en tijd toe aan alle ontvangen faxen |

Papiercapaciteit

| | |
|-----------------------------------|--|
| Papier invoer² | 250 vel standaard papierlade tot A3 Handmatige papierinvoer voor 1 vel tot A3 50 vel automatische documentinvoer (ADF) |
| Papier uitvoer² | 100 vel met bedrukte zijde boven |

Papier specificaties

| | |
|---|--|
| Papiersoorten en gewichten⁸ | Standaard papierlade: standaard, gerecycled, gekleurd en briefpapier tussen 64 - 120g/m ² 260/m ² bij gebruik van Brother BP-71 glossy papier (glossy alleen tot A4-formaat) Handmatige papierinvoer: standaard, inkjet, glossy en gerecycled papier tussen 64 - 220g/m ² 260/m ² bij gebruik van Brother BP-71 glossy papier (glossy tot A3-formaat) Automatische documentinvoer (ADF): normaal papier en gerecycled papier tussen 64 - 90g/m ² |
|---|--|

| | |
|-------------------|--|
| Enveloppen | Via de handmatige papierinvoer. Afhankelijk van de kwaliteit en het type van de enveloppen welke worden gebruikt. Standaard papierlade: A4, LTR, A3, LGR, LGL, EXE, folio, A5, A6, foto (10x15cm), indexkaart (13x20cm), foto-L(9x13cm), foto-2L(13x18cm), Com-10, DL envelope, monarch, C5, Mexico legal, India legal Handmatige papierinvoer: A4, LTR, A3, LGR, LGL, EXE, folio, A5, A6, foto (10x15cm), indexkaart (13x20cm), foto-L(9x13cm), foto-2L(13x18cm), Com-10, DL envelope, monarch, C5, Mexico legal, India legal Dubbelzijdig printen: A4, LTR, EXE, A5 Kopieren: A4, LTR, A5 Automatische documentinvoer (ADF): breedte: 10,5 cm tot 21,6 cm Lengte: 14,8 cm tot 35,6 cm Glasplaat Breedte tot: 21,6 cm Lengte: 29,7 cm |
|-------------------|--|

| | |
|----------------------------------|---|
| Papierformaten | |
| Verbruiksartikelen | Zwart: LC3217BK - 550 pagina's, LC3219XLBK - 3.000 pagina's Cyaan: LC3217C - 550 pagina's, LC3219XLC - 1.500 pagina's Magenta: LC3217M - 550 pagina's, LC3219XLM - 1.500 pagina's Geel: LC3217Y - 550 pagina's, LC3219XLY - 1.500 pagina's |
| Inkcartridges¹ | |
| Inhoud verpakking | Inkcartridges, netsnoer, faxesnoer, driver en software voor Windows®, Quick Set-up guide (Interface kabels niet meegeleverd) |

De frequentie voor het vervangen van verbruiksartikelen is afhankelijk van de complexiteit van het afdrukken, de dekkingspercentage, papierformaat, pagina's per opdracht en de eigenschappen van het papier

1 In overeenkomst met ISO/IEC19752.

2 Berekend voor 80 g/m² papier

3 Alleen beschikbaar voor Windows® en Mac®

4 Alleen beschikbaar voor Windows®

5 Optioneel gratis download via <http://support.brother.com>

6 Vereist een internet verbinding

7 Het maximale aantal afdrucken per maand kan gebruikt worden in vergelijking met andere Brother producten

Voor een optimale levensduur van de printer, kan het beste een printer gekozen worden met een aanbevolen aantal afdrucken die ruimschoots voldoet aan de printeisen

8 Het wordt aanbevolen om het rechtdoorvoerpad en de stille modus te gebruiken met papiergewichten zwaarder dan 105 g/m².

9 Vereist Brother software

Netwerk en beveiliging

| | |
|---|--|
| Bekabelde netwerkaansluiting (LAN) | 10Base-T/100Base-TX |
| Draadloze netwerkaansluiting (WLAN) | IEEE 802.11b/g/n |
| Wi-Fi Direct™ | Direct draadloos printen zonder verbinding te maken met een accesspoint. |
| Easy wireless setup | Wi-Fi protected set-up (WPS) |
| Netwerk protocollen | TCP/IP (IPv4 and IPv6) |
| IPv4 ondersteunende protocollen | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTP's client FTP server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, SMTP client, ICMP, web services (Print/Scan), CIFS client, SNTp client, POP3, LDAP, IMAP4, HTTP server *POP3 & IMAP4 alleen actief wanneer scannen naar e-mail server wordt gedownload. |
| IPv6 ondersteunende protocollen (standard uitgeschakeld) | NDP, RA, mDNS, LLMNR responder, DNS resolver, LPR/LPD, custom raw port/Port9100, IPP, FTP/FTP's client FTP, , SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, web services (print/scan), SMTP client, POP3*, CIFS client, SNTp client, LDAP, IMAP4*, ICMPv6, HTTP server *POP3 & IMAP4 alleen actief wanneer scannen naar e-mail server wordt gedownload. |
| Bekabelde netwerk beveiliging | APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3 802.1x (EAP-MDS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos *Alleen als internet FAX is gedownload. |
| Draadloze netwerk beveiliging | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) Alleen als internet FAX is gedownload. |
| Draadloze certificering | WPA™/WPA2™ - enterprise en personal Wi-Fi protected set-up (WPS) |
| E-mail notificatie | Automatische e-mail notificatie over de status van de printer |
| E-mail rapportage | Automatisch uitlezen van tellerstanden en verzending naar een e-mailadres |
| IP filter | Bepaald welke netwerkgebruikers toegang krijgen tot het apparaat. (IPv4) |
| Secure function lock 3.0 | Toegang kan per gebruiker of groep worden begrensd. Kan gebruikt worden in combinatie met PC inlognaam, tot 10 gebruikers |

Fleet management

| | |
|---|--|
| Unattended installer⁴ | Drivers en software central implementeren of aanpassen. |
| MSI installer⁴ | Drivers en software installeren in modules en verspreiden via Active Directory®. |
| Web based management | Machine status op het netwerk bekijken en instellingen configureren via de webbrowser. |
| BRAdmin professional 3^{4&5} | Software voor het beheren van printers in het netwerk. (LAN/WAN) |
| Driver deployment wizard⁴ | Printer drivers installeren op een Windows® PC in het netwerk. |
| PrintSmart secure pro (extra aankoop) | Professional Print fleet management software exclusief verkocht door Brother. |

Milieu

| | |
|---------------------------------|---|
| Stroomverbruik | In werking - 29W Stand-by – 6,5W Slaapstand – 1,6W Uitschakelstand - 0,04W |
| Geluidsniveau in werking | Minder dan 50dB(A) |
| Geluidsvermogen | Zwart-wit: 6.17B(A) Kleur: 6.13B(A) |
| Inkt bespaarstand | Ja |
| Energy Star | Ja |
| Blue Angel | Ja |

Afmetingen en gewicht

| | |
|--------------------------|---|
| Met verpakking | (BxDxH) 63,7 x 46,7 x 43,7 cm – 20,5 kg |
| Zonder verpakking | (BxDxH) 53 x 39,8 x 30,4 cm – 16,9 kg |

Levensduur

| | |
|--|---------------------------------------|
| Aanbevolen aantal afdrucken per maand | Tot 250 tot 2.000 pagina's per maand. |
| Maximaal aantal afdrucken per maand⁷ | Tot 30.000 pagina's per maand. |

¹ In overeenstemming met ISO/IEC 24711

² Berekend met 80g/m² papier

³ Alleen voor Windows® en Mac®

⁴ Alleen voor Windows®

⁵ Optionele gratis download vanaf Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶ Netwerkverbinding vereist

⁷ Het maximale aantal afdrucken per maand kan gebruikt worden in vergelijking met andere Brother producten

Voor een optimale levensduur van de printer, kan het beste een printer gekozen worden met een aanbevolen aantal afdrucken die ruimschoots voldoet aan de printeisen

⁸ Het wordt aanbevolen om het rechtdoorvoerpad en de stille modus te gebruiken met papiergewichten zwaarder dan 105 g/m²

⁹ Vereist Brother software