

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## CENTRO DE CARGA QOD Z PPALES. 100 A 1F, 3H 6SP NEMA 1 DE EMPOTRAR MARFIL

QOD6FB

### Principal

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Marketing Trade Name     | QOU               |
| Product Type             | Load Center ((*)) |
| Cover Type               | Flush cover       |
| Installation Orientation | Vertical          |

### Opcionales

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tightening Torque                      | 4 N.m AWG 14...AWG 10<br>5.6 N.m AWG 8...AWG 2 |
| Rated Current                          | 100 A                                          |
| Number of Spaces                       | 6                                              |
| Max Short Circuit Current Rating       | 10 kA                                          |
| Maximum Number of Single Pole Circuits | 6                                              |
| Maximum Number of Tandem Breakers      | 0                                              |
| Number of Phases                       | 2 fases                                        |
| Voltage Rating                         | 120 V AC                                       |
| Wire Size                              | AWG 14...AWG 2 aluminio/cobre                  |
| Electrical Connection                  | Lugs ((*))                                     |
| Busbar Material                        | Tin plated copper ((*)): embarrado eléctrico   |
| Enclosure Material                     | Chapa de acero soldado                         |
| Surface Finish                         | Baked enamel beige                             |
| peso del producto                      | 1.24 kg                                        |

### Ambiente

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Enclosure Rating                      | NEMA 1 envolvente interior |
| Ambient Air Temperature for Operation | -5 °C<br>40 °C             |
| Product Certifications                | NOM/ANCE                   |

### Unidades emabalaje

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1   | PCE     |
| Número de unidades en empaque | 1       |
| Paquete 1 Altura              | 21.0 cm |
| Paquete 1 Ancho               | 22.5 cm |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Paquete 1 Longitud     | 7.5 cm  |
| Peso del empaque (Lbs) | 1.24 kg |

## Garantía contractual

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garantía (en meses) | 18 |
|---------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >



### Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

### Use Better



#### Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje

No

Embalaje sin plástico

Sí

Directiva RoHS de la UE

[Cumple](#)

Reglamento REACH

[Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral](#)

### Use Longer



#### Extensión de vida útil

Repare

No

### Use Again



#### Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Devolución

NA