ELECTRONICA 4U

Instrukcja obsługi oświetlenia linowego



Model：EP-R03MW

Zawartość opakowania



Taśma oświetleniowa x1

Klips x20

Taśma dwustronna x20

Zewnętrzny zasilacz x1

Skrzynka kontrolna x1

Instrukcja obsługi x1

Specifikacja

Model	EP-R03MW
Zasilanie	AC100-240V DC24V-1.5A
Wymiary	9.84 ft
Wodoodporność	IP20
Metoda sterowania	PC/Mobile App,Control Box
Moc świetlna	28W
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
System obsługi	2.412-2.484GHz
Częstotliwości pracy	Android 5.5 or iOS 9.0 and above Windows 10(x64) and above

Przycisk zasilania	Krótkie naciśnięcie włączania/wyłączania
	Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby uruchomić tryb parowania (Wi-Fi lub Bluetooth).

Etapy instalacji



1. Wytrzyj powierzchnię, i upewnij się, że jest czysta i sucha.

2. Przyklej taśmę samoprzylepną do uchwytów i oderwij folię. Możesz przykleić klips w wybranym miejscu i mocno go docisnąć (w razie potrzeby możesz wzmocnić klips za pomocą śruby). Następnie przeciągnij taśmę oświetleniową do klipsa.

Uwagi:

Taśmę samoprzylepną można przykleić do dolnej i bocznej części uchwytów mocujących w zależności od zastosowania.



Wskazówki:

* Upewnij się, że powierzchnia instalacji jest sucha i czysta, szczególnie w przypadku szkła.
* Mocno i ostrożnie dociśnij pasek po przyklejeniu.
* Zaleca się przyklejanie jednego klipsa co 15 cm.
* Dla lepszej stabilności taśma samoprzylepna może być użyta tylko raz.

3. Taśma klejąca można użyć do przyklejenia skrzynki kontrolnej i przymocowania jej do biurka.

4. Włącz oświetlenie i rozpocznij użytkowanie.

Wskazówki dotyczące cięcia taśmy oświetleniowej:

1. Porównaj lampkę linową z krawędziami biurka i określ ostateczną żądaną długość.
2. Ostrożnie przetnij nożyczkami wzdłuż punktu wskaźnikowego, który nie przekracza końca.
3. Załóż zaślepkę na koniec lampy linowej. Włącz zasilanie i sprawdź, czy się świeci.



Nie należy przecinać taśmy w tym zakresie.

Zakres przypinania 59,05 cala



Uwagi:
Należy skalibrować długość taśmy podczas łączenia z aplikacją. Można przyciąć w dowolnym z 30 określonych punktów cięcia i zmienić rozmiar, aby zapewnić idealne dopasowanie do większości biurek, o użytecznej długości od 1,5 m do 3 m. Obsługuje minimalną szerokość 10 mm.

Opis obsługi na komputerze

1.Pobierz aplikację "EdupLight" ze strony https://www.szedup.com/linklite-driver/.

Pobierz i uruchom EdupLight

Strona pobierania EdupLight

2. Zarejestruj konto i zaloguj się.



3. Naciśnij "+", aby dodać urządzenie po zalogowaniu.



4. Połącz się z siecią Wi-Fi 2,4 GHz i wykonaj kolejne kroki, aby dodać urządzenia.

5. Wprowadź nazwę Wi-Fi SSID i hasło.

6. Wyszukaj urządzenie i nawiąż połączenie.

7. Dodano urządzenie.

Oświadczenie o narażeniu na promieniowanie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:
(1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.
UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem,
- Podłączyć urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
innego obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik
- Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

UWAGA: To urządzenie i jego antena (anteny) nie mogą być zlokalizowane lub działać w połączeniu z jakąkolwiek inną anteną lub nadajnikiem.

Dział obsługi klienta

Support: info@edup.cn
Officia! Website: www.szedup.com

ELECTRONICA 4U

Manufacturer: Shenzhen EDUP Electronics Technology Co.,Ltd.
Address: 6Floor,#6Building, No.48, Kangzheng Road, LianTang Industrial Area, Buji Town, Longgang District, Shenzhen, China

Made in China